Altis Area


Mocny projektor LED dla celów oświetlenia ogólno-obszarowego



- Doskonała kontrola nad światłem przeszkadzającym (0cd przy 90°)
- Elastyczny układ optyczny optymalizujący rozsył światła zapewnia najlepsze parametry w swojej klasie
- Niewielkich rozmiarów projektor o małej wadze zapewniający montaż bez zbędnych wydatków poniesionych na bardzo mocne konstrukcje nośne
- W pełni kontrolowalne rozwiązanie zapewniające natychmiastowe osiągnięcie stałych i schodowych poziomów oświetlenia

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.





Wykonanie

Obudowa: odlew aluminium (EN AC-47100), malowana na kolor ciemno szary piaskowany (zbliżony do RAL 7043).
Ramka i obejma montażowa: odlew aluminium (EN AC-44100 / EN AC-42200), malowane na kolor ciemno szary piaskowany (zbliżony do RAL 7043).
Klosz: szkło hartowane, grubość 5mm, spełnia wymogi IEC 60598-2-5.
Śruby: stal nierdzewna.

Montaż

Obejma montowana za pośrednictwem pojedynczej kotwy w okrągłym otworze Ø22mm lub za pośrednictwem dwóch kotew w otworach Ø15mm (śruby i nakrętki należy zamawiać osobno). Możliwość odwrócenia obejmy górą do dołu daje możliwość podwieszania. Ramka montowana do obejmy za pośrednictwem śruby z sześciokątnym łbem M10 i śruby M8 nastawczej. Pochylane moduły LED montowane do ramki za pomocą śrub M8 oraz śruby M5 nastawczej (istnieje możliwość zablokowania w pozycji horyzontalnej – 100mm). Pochylane (+/-60°)moduły LED są montowane na obejmie za pomocą śrub M8 a ich pozycja stabilizowana jest za pomocą śruby blokującej M5. Nakierowanie w osi pionowej i poziomej odbywa się w zakresie -90º / +90º.
Moduły LED są okablowane fabrycznie kablem o długości 1m i podłączone do jednego pęku przewodów. Podłączenie do zasilania do projektora odbywa się za pośrednictwem jednego wielożyłowego kabla (złączka żeńska IP688w zestawie umożliwia szybkie podłączenie). Podłączenie do głównego zasilania i sterowanie (DALI) odbywa się za pośrednictwem złączek IP68 (dostarczane w komplecie). Dostępne jest urządzenie służące do precyzyjnego nakierowania oprawy, montowane jest na górze lub dole modułu LED.

IP66, IK08, Beam_Flood_Spot_1, Beam_Flood_Spot_2, SC1, CE, EAC, Ta=25, Ta=35°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting