IQ Wave


Nasz oprawa biurowa następnej generacji, udoskonalona w 4 kluczowych aspektach, projekt, układ optyczny, układ zasilania i montaż




- Projekt: proste i płynne linie tworzą nowoczesną i równocześnie prostą estetykę znakomicie nadającą się do eleganckich powierzchni biurowych
- Układ optyczny: innowacyjny układ optyczny zaprojektowany przez naszych ekspertów od optyki oferuje znakomitą jednorodność i kontrolę olśnienia, światło bezpośrednie/pośrednie do iluminacji fasad/ścian. Zapewnia komfortowe i komunikatywne środowisko pracy
- Sterowniki: Wbudowane czujniki pozwalają stworzyć systemy sterowania dostosowane do potrzeb. Rozwiązanie bezprzewodowe sterowane przez aplikację, z Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless. Dostępne są też wbudowane czujniki na podczerwień i mikrofalowy.
- Montaż: w związku z zastosowaniem nowego projektu można teraz łatwo podciągnąć oprawę pod sufit bez konieczności demontażu układu optycznego. Montaż jest łatwiejszy i bezpieczniejszy

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.







96628136

Wykonanie

Ramka i zaślepki końcowe: poliwęglan
Klosz: poliwęglan, pasywny wymiennik ciepła z aluminium
Obudowa: stal na wysoki połysk
Szyna układu zasilania: stal malowana farbą bazową na biało

Montaż

Oprawa przeznaczona do montażu nakładanego, wyposażenie dodatkowe umożliwia montaż podciągany w sufitach podwieszanych o ukrytej konstrukcji i sufitach gips-kartonowych.

IP20, IK03, Beam_Recessed_2, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, 650, Ta = 0 to +25

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

IQ Wave

Opis typów Warianty dostępne za pośrednictwem MyProduct

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
IQ Wave				
IQ WAVE LED3100-830 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628132
IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628133
IQ WAVE LED4100-830 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628135
IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628136
IQ Wave, basicDIM				
IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE	LED		3,8	96631044
IQ Wave, gotowe produkty				
IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5	LED		3,8	96628294
IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q597 MRE ML5	LED		3,8	96628295
IQ WAVE LED4100-840 HF MWS Q597 MRE	LED		3,8	92900249
IQ WAVE LED3100-840 HF MWS Q597 MRE	LED		3,8	92900292
IQ Wave, gotowe produkty, ściemniacz				
IQ WAVE LED3100-840 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	96628313
IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	96628314
IQ WAVE LED4100-840 HFSX Q597 MRE	LED		3,9	92900265
IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	92900298
IQ WAVE LED4100-830 HFSX Q597 MRE	LED		3,9	92900247
IQ WAVE LED3100-840 HFSX Q597 MRE	LED		3,9	92900319
IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	92900339
IQ Wave ściemniacz, funkcja oświetlenia awaryjnego				
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900266
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900294
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900246
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900305
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900290
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900336
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900340
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900341
IQ Wave, akcesoria				
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647
IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT			0,045	96628290

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting